

# NETYS PR RT

od 1700 do 3300 VA  
svestran UPS



## Tehnologija

- > Line interactive tehnologija sa AVR-om i sinusnim oblikom izlaznog napona



## Tehnički podaci

NetYS PR RT			
Sn	1700 VA	2200 VA	3300 VA
Pn	1350 W	1800 W	2700 W
Ulaz / izlaz	1/1		
ULAZ			
Napon	230 V		
Tolerancija napona	161 V ±4% ( wide mode) -276 V ±4%		
Frekvencija	50/60 Hz sa automatskim izborom		
Ulazni priključci	IEC320-C14 (10 A)	IEC320-C20 (16 A)	
IZLAZ			
Automatska regulacija napona (AVR)	AVR povećava (boost 1) izlazni napon za 14% kada ulazni napon padne ispod 90% od nominalne vrijednosti. AVR smanjuje (bucks) izlazni napon za 12% kada se ulazni napon digne preko 106% od nominalnog.		
Napon	230 V ±5%		
Frekvencija	50/60 Hz ±0.1%		
Talasn oblik	Sinusni oblik		
Zaštita	Normal Mode: preopterećenje (110% - 3 minute) Battery Mode: preopterećenje (110% - 30 sekundi); zaštita od k. spoja		
Priključci	8 (10 A) x IEC 320		8 (10 A) x IEC 320 1 (16 A) x IEC 320
BATERIJE			
Tip	Olovne, hermetički zatvorene, bez održavanja, životni vijek 3/5 godina		
Autonomija <sup>(1)</sup>	6 min	8 min	6 min
KOMUNIKACIJA			
Interfejs	RS232 - USB		
Ethernet adapter	NET VISION (TCP/IP & SNMP) opcijnska kartica		
Lokalni kom. software	Local View		
Zaštita data linije	NTP data line suppressor: RJ45 10 Base T		
UPS KABINET			
Dimenzije W x D x H	440 x 436 x 87 mm	440 x 608 x 87 mm	
Težina	18 kg	28.2 kg	31.5 kg
STANDARDI			
Sigurnost	EN 62040-1, AS 62040-1		
EMC	EN 62040-2, AS 62040-2		
Certifikat proizvođa	C-Tick (N876)		

(1) @ 75% od tereta



SICON SAS d.o.o.  
Čaklovići 26, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina  
tel:00 387 35 300 700 -centrala, 300 701 - prodaja, fax 300 710, 300 711  
e-mail: info@sicon.ba / www.sicon.ba



## Rješenje za

- Profesionalnu i IT opremu
- Servere i mrežne uređaje
- CAD / grafičke i radne stanice sa monitorima i periferijama
- Kontrolne sisteme

## Standardne komunikacijske osobine

- **LOCAL VIEW:** idealan nadzor UPS-a i point-to-point rješenje za obaranje operativnih sistema Windows®, Linux i Mac OS X .
- **HID:** UPS upravljanje bazirano na Windows® ugrađenom servisu - USB interface.
- MODBUS/JBUS RTU (RS232).
- 1 utor za komunikacijske opcije

## Komunikacijske opcije

- **NET VISION:** profesionalni WEB/ SNMP interfejs za upravljanje UPS-om i shutdown-om za nekoliko operativnih sistema.
- Interfejs sa suhim kontaktima.

## Produženje autonomije

NetYS PR RT	+1 (NPR-B1700-RT)	+2 (NPR-B1700-RT)
1700 VA	22 min	42 min

NetYS PR RT	+1 (NPR-B3300-RT)	+2 (NPR-B3300-RT)
2200 VA	37 min	72 min
3300 VA	22 min	43 min

